

Care and Cleaning

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

Entretien et Nettoyage

Nettoyer le luminaire en l'essuyant avec un chiffon doux. Utiliser un savon doux pour le verre. Ne pas utiliser de matières ou substances abrasives telles que tampons ou poudres à récurer, paille de fer ou papier de verre.

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for two years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour deux ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com



Customer Care Center
800-347-5483

SeaGullLighting.com



To register your fixture, please visit our website:
SeaGullLighting.com

HC-1729FB 072110

Please record for future reference:

Item Number

Date Purchased



NEED HELP?
¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?



Please do not return this product to the store.

Por favor no devuelva este producto a la tienda.

Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.


If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483

For Chain Hung



For Flush Mount





Figure 1


Le Schéma 1

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Be sure the electricity to the system you are working on is turned off; either the fuse removed or the circuit breaker set at off.
- Use of other manufacturers components will void warranty, listing and create a potential safety hazard.
- If you are unclear as to how to proceed, contact a qualified electrician.
- You don't need special tools to install this fixture.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Read instructions carefully.
- Warning: risk of fire. Most dwellings built before 1985 have supply wire rated 60° C. Consult a qualified electrician before installing. For supply connections, use wire suitable for at least 90° C.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Helpful Tools / Outils Utiles



- | | |
|---|---|
| A. Mounting Bar
<i>Barre De Montage</i> | K. Chain
<i>Chaîne</i> |
| B. Nut
<i>Ecrou</i> | L. Bottom Ring Assembly
<i>Assemblage de Anneau Inférieure</i> |
| C. Nipple
<i>Téton</i> | M. Diffuser
<i>Diffuseur</i> |
| D. Green Grounding Screw
<i>Vis Verte Fil de Terre</i> | N. Fixture Loop
<i>Boucle du Luminaire</i> |
| E. Ground Wire
<i>Fil de Terre</i> | O. Cap Nuts
<i>Ecrous Borgnes</i> |
| F. Screw Collar Ring
<i>Anneau du Plot de Vis</i> | P. Flush Mount Canopy
<i>Verrière de Plafonnier</i> |
| G. Canopy
<i>Verrière</i> | Outlet Box*
<i>Boîte de Prise de Courant*</i> |
| H. Screw Collar
<i>Plot de Vis</i> | Wire Connectors*
<i>Connecteurs Câble*</i> |
| I. Mounting Screws
<i>Vis De Montage</i> | Outlet Box Screws*
<i>Vis Boîte de Prise de Courant*</i> |
| J. Center Pipe
<i>Chaîne</i> | |

Fixtures With A One Piece Lamp / Ballast Combination

Luminaire Combinaison Lampe / Ballast

- | | |
|--|---|
| Q. Self Ballasted Lamp
<i>Lampe A Ballast Intégré</i> |  |
| R. Socket
<i>Douille</i> |  |



Mark means lamp contains mercury.

Follow disposal laws. See www.lamprecycle.org

Le marquage indique que la lampe contient du mercure. Respecter les lois concernant l'élimination des déchets. Veuillez consulter le site www.lamprecycle.org

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- S'assurer que le courant du réseau électrique sur lequel vous travaillez est coupé ; retirer le fusible ou couper le disjoncteur.
- L'utilisation de pièces d'autres fabricants entraînera l'annulation de la garantie, de l'enregistrement et vous exposera à un risque potentiel.
- Si la marche à suivre vous semble confuse, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques pour monter cette lampe.
- Assurez-vous de bien respecter l'ordre des étapes à suivre.
- Veuillez lire les instructions attentivement.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Before You Begin

Carefully remove the fixture from the carton and check that all parts are included, as shown in figure 1. Be careful not to misplace any of the screws or parts which are needed to install this fixture.

Note: use cable release button to shorten or lengthen arms.

Installation

Important: do not attach fixture directly to outlet box.

For Flush Mount (if applicable)

1. Feed fixture wires from center pipe (J) through flush mount canopy (P). Secure in place with lock washer and nut (B).

For Chain Hung

1. Secure mounting bar (A) to outlet box with outlet box screws (not supplied). Thread nut (B) on nipple (C) so that 3 threads are exposed above nut (B). Thread nipple (C) into mounting bar (A) and secure with nut (B). Attach screw collar (H) to nipple (C).
2. Using 2 pairs of pliers, open one link of chain (K) and connect it to the fixture loop (M) at the top of the fixture.
3. Slide the screw collar ring (F) and canopy (G), in that order, over chain (K). Open one link on the other end of the chain (K) and attach it to the screw collar (H) which has been mounted to the ceiling nipple (C). **BE SURE TO CLOSE ALL CHAIN LINKS COMPLETELY.**

For Flush Mount

1. Thread fixture mounting screws (I) in through top of mounting bar (A) (raised side is on top, as illustrated). Run mounting screws (I) all the way down to the heads. Secure mounting bar (A) to outlet box with outlet box screws (not supplied).

Wiring

1. A. Use a listed wire connector to connect the fixture hot wire (black wire, or round and smooth tracer) to the supply hot wire.

Before You Begin

Sortez l'appareil de la boîte avec précaution et vérifiez si toutes les pièces indiquées aux Figure 1 sont incluses. Faites attention de ne pas perdre des vis ou des pièces qui sont nécessaires à l'installation de l'appareil d'éclairage. REMARQUE : n'utiliser bouton de déverrouillage par câble pour raccourcir ou se prolonger des bras.

Montage

Important: ne pas relier le luminaire directement à la boîte de prise de courant.

Pour Montage Plafonnier (Le cas échéant)

1. Passer les câbles de l'appareil dans le fourreau (J) et par le couvercle encastré (P). Fixer en place à l'aide rondelle frein et l'écrou (B).

Montage pour la Suspension à Chaîne

1. Fixer la barre de montage (A) à la boîte de prise de courant à l'aide des vis pour la boîte de prise de courant (non fournis). Visser l'écrou (B) sur le téton (C) jusqu'à ce que 3 filetages soient apparents au-dessus de l'écrou (B). Visser le téton (C) dans la barre de montage (A) et fixer à l'aide de l'écrou (B). Visser le plot de vis (H) au téton (C).
2. A l'aide de 2 paires de pinces ou de tenailles, ouvrir un maillon de la chaîne (K) et le relier à la boucle du luminaire (M) au sommet du luminaire.
3. Glisser l'anneau du plot à vis (F) et la verrière (G), dans cet ordre, sur la chaîne (K). Ouvrir un maillon à l'autre extrémité de la chaîne (K) et le fixer au plot de vis (H) fixé au téton (C). S'assurer de bien fermer les maillons de la chaîne.

Pour Montage Plafonnier

1. Visser les vis de montage du luminaire (B) dans la partie supérieure de la barre de suspension (A) (la partie surélevée est dans la partie supérieure, comme illustré). Insérer les vis de montage (I) jusqu'à leurs têtes. Fixer la barre de montage (A) à la boîte de prise de courant à l'aide des vis pour la boîte de prise de courant (non fournis).

Câblage

1. A. Utiliser un connecteur à torsader listé pour relier le câblesous tension du luminaire (câble noir, ou rond et mou) au câble

- B. Use a listed wire connector to connect the fixture common wire (white wire, or square and rigid) to the supply common wire.
- C. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.
2. **Grounding Instructions:** Connect the supply ground wire, fixture ground wire, and mounting bar ground wire (pre attached) using the supplied wiring connector. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.

Final Assembly

Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors.

For Chain Hung

1. After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box and then raise the canopy (G) against ceiling and thread the screw collar ring (F) to the screw collar (H).

For Flush Mount

1. After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box. Raise the canopy (P) to the ceiling allowing for mounting screws (I) to protrude through holes in canopy (P). Secure in place by threading cap nuts (O) onto mounting screws (I).
2. Install self ballasted lamps (Q) by gently twisting into socket (R).
3. Place diffuser (M) into bottom ring assembly (L). Raise diffuser (M) and ring assembly (L) to fixture and secure with cap nuts (O).

d'alimentation sous tension.

B. Utiliser un connecteur à torsader listé pour relier le câble hors tension du luminaire (câble blanc, ou carré et rigide) au câble d'alimentation hors tension.

C. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.

2. Consignes de Mise à Terre : relier le fil d'alimentation de terre, le fil de terre du luminaire, et le fil de terre de la barre de montage (pré attaché) à l'aide du connecteur fourni. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.

Assemblage Final

S'assurer qu'aucun câble nu n'est pas à l'extérieur des connecteurs.

Montage pour la Suspension à Chaîne

1. Une fois les câbles reliés, les placer soigneusement à l'intérieur de la boîte de prise de courant. Hisser la verrière (G) au plafond et visser l'anneau du plot de vis (F) au plot de vis (H).

Pour Montage Plafonnier

1. Une fois les câbles reliés, les placer soigneusement à l'intérieur de la boîte de prise de courant, puis hisser la verrière (P) au plafond au plafond de sorte que les vis de montage (I) dépassent des trous de la verrière (P). Fixer en place en vissant les écrous borgnes (O) sur les vis de montages (I).
2. Monter les lampes a ballast intégré (Q) en vissant délicatement dans la douille (R).
3. Placer le diffuseur (M) dans la assemblage de la anneau Inférieure (L). Hisser le diffuseur (M) et la assemblage de la anneau Inférieure (L) jusqu'au et fixer à l'aide des ecrous borgnes (O).